EDINEXT/DC 5.36 アクセスポイント設定変更手順

EDI-VAN センターのアクセスポイント(電話番号)を変更される場合、ご利用いただいている EDI 通信ソフト EDINEXT/DC 5.36 にて設定変更が必要です。

以下に設定変更方法を記しますので、手順に従い実施してください。

以下は、EDINEXT/DC 5.36 全銀手順 TCP/IP 版のものですが、EDINEXT/DC 5.36 全銀手順モデム 版でも同様です。

万が一に備え、作業前にバックアップを採ることをお勧めいたします。

1) EDINEXT/DC 5.36 全銀手順 TCP/IP 版を起動し、画面中段の[セットアップ(<u>S</u>)]をクリックしてく ださい。

EUINEA 全銀手順TCP/IP版	Ver.5.36 L15
手続き実行	(E)
セットアップ	(<u>s</u>)
終了	(2)
	DATED DENSHI TSUSHIN

2) セットアップ画面が表示されますので、[手続き登録(<u>A</u>)]をクリックしてください。

手続き登録(A)	通信設定(I)	発注者登録(簡易リスト用)(C)		
ヘッダー情報(<u>D</u>)	変換テーブル作成(<u>H</u>)	マルチ設定(E)		
	ハ <i>゙ックアッブ</i> ・リストア(Q)			

3) 手続き登録画面が表示されたら、以下の手順に従ってアクセスポイントの電話番号を変更してく ださい。

○ パルズ 一通信 タイム 連約 送付	方式 言設定 .7ウト秒: 売受信可 言前ディレ	能件数	前UD余 [30]	複写	44286(<u>X</u>)
一通() タイム 連約 送日	言設定 (7ウト秒: 売受信可 言前ディ1	- 能件数	30		-
	17ト・レス1 「 17ト・レス2 「 ホストネーム1 忍証 認証か。スワー	イ(10ms) 000 000 000 000 史用	: 15 : 00 000 00 000 00	0 0 「 セカンタッバP	を優先
1			送信77份	の設定	
行規(<u>I)</u> 川除(<u>D</u>) オプションオ	保存(I) 視写(g) 指定 化序線准)7 ₂ 7°(<u>B</u>)	変換テーブル(<u>H</u>)	()*1)*54(<u>P</u>)
□ 政1	行ったを付	+/來 > 心 [力]]/資源余	18 878	For-Fiの註網(01
[J-)	支援する	•	31	下変換詳細(物	0
774	化辅助情	報をチェック	ts (1	周方《香 常报言笔 余任(<u>1</u>	0
□ 指发	定時刻 に自	動通信	18	時刻設定(」)	
	「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	「 ホストネーム(認証 認証)*29-			「ホストキーム使用 認証 認証かなりート* 「 花方フィトの設定 「加・クファクト* 「 な方・レを付加/御除する 「 フィル圧縮/解凍する 「 マタファク*(B)」 変換テーフ*ル(出) ズブション指定 「 フィル圧縮/解凍する 「 マタファク*(B)」 変換テーフ*ル(出) ズブション指定 「 フィル圧縮/解凍する 「 マタファク*(B)」 変換テーフ*ル(出) ズブション指定 「 フィル圧縮/解凍する 「 マタス・ト*の詳細(コード変換する 「 フィル通動的情報をチェックする 「 指定時刻に自動通信する 子(J) 学(D) 変換する 」 フィレで愛得 記述 に の 許細(コード変換する 」 フィル通動的情報をチェックする 「 指定時刻に自動通信する 」 て の 読品 に の 読品 こ の 読品 に の 読品 に の 読品 い の … の … こ の … い の … い の … い の … の …

変更したい[接続相手先]を選択します。

[電話番号]に新しいアクセスポイントの電話番号を入力します。

- (0発信の場合は、電話番号の前に「0:」を入れます。)
- ! 変更前の電話番号をメモしておいてください。変更後に接続できなかった場合、元の電話 番号に戻すことがあり得ます。
- [保存]をクリックし、設定を保存してください。
- [OK(<u>O</u>)]をクリックし、設定画面を終了してください。

以上でアクセスポイントの設定変更は完了です。